

Kurzbeschreibung

Mit diesem Adapter von Delock kann ein serielles Gerät über einen USB Typ-A Port angeschlossen werden.

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker >
 - 1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker mit Schrauben
- Chipsatz: FTDI
- Datentransferrate bis zu 460,8 Kbps
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 0,8 m

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 2.4 oder höher
- Mac OS 10.5 oder höher
- Windows Server 2008/Server 2008-64
- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

- USB 2.0 zu 1 x Seriell Adapter
- USB 2.0 Verlängerungskabel
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Treiberinstallation

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Schließen Sie den Adapter an Ihrem freien USB Port des Computers an.
3. Legen Sie die Treiber CD in Ihr Laufwerk ein.
4. Klicken Sie auf "Start", "Systemsteuerung", "System", "Hardware", "Geräte Manager".
5. Klicken Sie bei "USB Serial Port" mit der rechten Maustaste auf "Treiber aktualisieren".
6. Wählen Sie die Option "Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren" und klicken Sie auf "Weiter".

7. Wählen Sie die Option "Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wählen" und klicken Sie auf "Weiter".
8. In der folgenden Liste wählen Sie "Anschlüsse COM & LPT" und klicken Sie auf "Weiter".
9. Klicken Sie bitte auf den Button "Durchsuchen" und wählen auf der Treiber CD die Datei "ftdibus" aus und klicken Sie auf "Öffnen".
10. Klicken Sie auf "OK".
11. Klicken Sie auf "Weiter".
12. Der Treiber wird nun installiert.
13. Klicken Sie auf "Fertig stellen".
14. Danach fragt der Rechner nach Neustart. Klicken Sie auf "Ja", um den Rechner neu zu starten.
15. Nach dem Neustart können Sie das Gerät verwenden.

Support Delock

Bei weitergehenden Supportanfragen wenden Sie sich bitte an support@delock.de

Aktuelle Produktinformationen und Treiber Downloads finden Sie auch auf unserer Homepage: www.delock.de

Schlussbestimmung

Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Copyright

Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von Delock darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.